

Maxeeder

AL 274 •

- اسپیکر سری DJ MIXING
- دارای ۴ ساب ۱۲ اینچ، ۸ میدرنج، ۸ تیوتر
- دارای رقص نور سقفی
- کنترل دستگاه توسط اپلیکیشن
- بلوتوث/ رادیو FM
- ورودی اپتیکال و کوآکسیال
- ۳ ورودی AUX، ۴ ورودی USB
- ۲ ورودی رم، ۲۰ ورودی میکروفون
- دارای میکروفون بیسیم و ریموت کنترل
- دارای اولویت میکروفون
- قابلیت تغییر فولدر
- کار انوکه KARAOKE
- قابلیت تنظیم اکولایزر
- MP5 (پیشتیانی از فرمت های تصویری)
- خروجی ویدیو
- رقص نور چرخشی RGB دور ساب ها
- رقص نور لیزری جلوی پتل روی زمین
- دارای کابل نور RJ45
- دارای نمایشگر LED
- توری محافظ فلزی



2x Mic Input



3x AUX Input



4x USB Input



Bluetooth

افشیت کالا